

İşyeriniz için üretildi Performans için geliştirildi

Her işte güvenilir bir iş ortağına ihtiyaç vardır. Yeni siyah beyaz lazer serisi baskı verimliliğini artırıp masrafları düşürür, böylelikle yaptığınız yatırımın karşılığını fazlasıyla alırsınız.



HL-L5200DW

Farklı seviyelerdeki baskı ihtiyacınızı karşılamak üzere tasarlanmıştır.

Yeni serideki teknoloji yalnızca yeni özelliklerle dolu olmakla kalmayıp, organizasyonunuzu üst seviyeye taşıyan avantajlarla doludur.

Verimlilik için üretildi

Veri akışını sürdürmek için hızlı **Gigabit Ethernet ağ hızı - kablosuz ağ bağlantısı, 40 ppm'e ⁽¹⁾ kadar kadar çıktı alma hızı** ile yazdırma yaparken daha az bekleme süresi.

Standart kağıt çekmecesini, giriş sensörü ve opsiyonel kule çekmece ile en zorlu gereksinimlerinizi karşılamak için yeterince esnekliğe sahip kağıt yönetimi seçenekleri ile toplam **1.040 sayfa kağıt kapasitesi**.



Tepsilerin kapasiteleri kağıt türüne göre değişkenlik gösterebilir.

Güvenilirlik için üretildi

Yeni ürün serisi yüksek baskı ihtiyacı duyan çalışma grupları için **ayda 100.000 sayfa baskı hacmine** göre geliştirilmiştir. Tüm birimler yoğun çalışma alanlarındaki çarpma gibi muhtemel darbelerle karşı daha esnek ve dayanıklı olacak şekilde yeniden modellenmiştir.

¹ Yaklaşık verim ISO/IEC 11160-2:1996'e göre beyan edilmiştir.

² Yaklaşık verim sadece TN-3478 için ISO/IEC 19752'e göre beyan edilmiştir.

Tasarruf için üretildi

Makine ile birlikte gelen **12.000 ⁽²⁾ sayfaya kadar baskı kapasiteli dahili toner** ve opsiyonel 12.000 sayfa süper yüksek kapasiteli toner ile baskı maliyetlerini en aza indirin. Tasarrufu artırmak için farklı toner ayarlarından birini seçebilirsiniz.

İş akışınızı basitleştirir ve belgelerinizi korur

Aynı bilgisayardan pek çok farklı Brother yazıcıyı ve çok fonksiyonlu yazıcıyı yönetmek mümkündür.

BRAdmin Professional Yazılımı

Bu ağ yönetim aracı, sayfa sayısı, drum ve toner durumu gibi uzak yapılandırmaları, yararlı bilgilerin izlenmesine olanak sağlar. Her kullanıcı baskı kota ayarı seçeneği ile kontrol edilebilir ve bu sayede baskı maliyeti kontrol altına alınabilir.

Yazıcıyla bağlantı kesildiğinde bunu derhal bildirerek verimliliği düşmesini engeller. Dahası, bu yazılım belgelerimize **güvenlik çözümleri paketi** sunuyor.



Güvenli Fonksiyon Kilidi 3.0

yazıcı işlevlerini sınırlayarak grup veya bireysel kullanımı üzerinde daha fazla kontrol sağlar.



Internet Protokolü Güvenliği (IPSec)

kullanıcının bilgisayarından yazdırma işlerini şifreler.



Yazdırma Arşivi

oluşturmak çok kolay. Her yazdırma işini PDF kopyasını e-Dokümantasyona kaydeder.



Güvenli Reset

özgün ayarlarına makineyi dönmeyi saklanan verileri kaldırır.

İşletmeniz için özelleştirilmiş esnek iş akışı çözümleri

"Brother Special Solutions Customisation" (SSC-Özelleştirilmiş Özel Çözümler) Brother ürünlerini ihtiyaçlarınıza bağlı olarak modifiye edilmesini sağlar. Dikkatli işbirliği sayesinde, belirli iş zorluklarını en iyi çözümle tasarlamaya yardımcı olur.


Uyumlu Aksesuarlar



LT-5500

250 sayfa opsiyonel kağıt çekmeces

- Maksimum 3 x 250 sayfa



LT-6500

520 sayfa opsiyonel kağıt çekmeces

- Maksimum 2 x 520 sayfa



TN-3417

3,000 sayfa
Standart Kapasiteli
Toner



TN-3437

8,000 sayfa
Yüksek Kapasiteli
Toner



TN-3467

12,000 sayfa
Süper Yüksek
Kapasiteli Toner



DR-3405

30,000 sayfa
Drum

Opsiyonel aksesuarlar ek satınalma gerektirir.

	HL-L5200DW
TEMELE FONKSİYONLAR	Otomatik Çift Taraflı Baskı , Kablosuz Ağ Bağlantısı
YAZICI FONKSİYONU	
Baskı Hızı (A4/Letter)	40/42 ppm'e kadar
Baskı Çözünürlüğü	1200 x 1200 dpi'a kadar
İlk Baskı Çıkış Hızı (Hazır)	7.2 sn'den az
Çift Taraflı Özelliği	Otomatik Çift Taraflı Baskı
Özel Baskı Fonksiyonları	Tek Sayfaya Çoklu BaskıPoster Baskı (Yalnızca Windows®) Watermark Baskı (Yalnızca Windows®) Başlık-Dipnot Baskı (Yalnızca Windows®), Secure Print
Baskı Dili	PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0
Sessiz Mod	Var
KAĞIT YÖNETİMİ	
Kağıt Girişi Çekmecesi (Standart)	250 sayfa
Çok Amaçlı Çekmece / Manuel Slot	50 sayfa 60-200g/m ² (Kağıt ağırlığı) 76.2 to 215.9 mm (W) X 127 to 355.6 mm (L) (Kağıt ölçüsü)
Kağıt Çıkışı Çekmecesi (Yüz Aşağı)	150 sayfa
Opsiyonel Kağıt Çekmecesi (Giriş)	250 sayfa (LT-5500) veya 520 sayfa (LT-6500) x 2 adet (Maks. 1,040 sayfa)
Kağıt Boyutları (Standart Çekmece)	A4, Letter, A5, A5 (Long Edge), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal
DİĞER	
Hafıza	512 MB
İşlemci Hızı	Cortex-A9 800MHz
Ekran	16 karakter x 1 satır
Windows® (Host Tabanlı)	Windows XP Home Edition, XP Professional Edition, XP Professional x64 Edition, Server 2003, Server 2003 x64 Edition, Vista, Server 2008, Server 2008 R2, 7, 8, 8.1, 10, Server 2012, Server 2012 R2
Apple Mac®	Mac OS X v10.8.5, 10.9.x, 10.10.x (Yalnızca indirme)
Linux® (Linux® Yazıcı Sürücüsü)	CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment)
Universal Yazıcı Sürücüsü	Var (BRScript / PCL)
Bağlanabilirlik / Ağ Yönetimi	Dahili Kablosuz Ağ Bağlantısı 802.11b/g/n Wi-Fi Direct, Dahili Gigabit Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000 Base-T 2.0 Yüksek Hızlı USB
Enerji Tüketimi (Uyku/Hazır)	6.5W/32W
Güç Kaynağı	220-240V, AC 50/60Hz
SARF MALZEMELERİ	
Standart Kapasiteli Toner	TN-3417: Yaklaşık 3000 sayfa**
Yüksek Kapasiteli Toner	TN-3437: Yaklaşık 8000 sayfa**
Süper Yüksek Kapasiteli Toner	TN-3467: Yaklaşık 12000 sayfa**
Drum	DR-3405: Yaklaşık 50000 sayfa kapasite**
BOYUT & AĞIRLIK	
Boyut (G X D X Y)	373 x 388 x 255 mm
Ağırlık	11.1kg

* Yaklaşık verim ISO/IEC 11160-2:1996'e göre beyan edilmiştir.

** Yaklaşık verim ISO/IEC 19752'e göre beyan edilmiştir.



Brother, yalnızca orijinal Brother sarf malzemelerinin kullanılmasını önerir. Orijinal Brother sarf malzemelerinin faydaları arasında daha kaliteli baskı ve tonerden daha fazla verim alınması gelmektedir. Orijinal sarf malzemeleri ile makinenizi optimum performans ile kullanabilirsiniz. Orijinal olmayan sarf kullanımından doğacak zararlarda, makineniz garanti kapsamı dışında kalır.



Sizinde birlikte daha iyi bir çevre için çalışıyoruz



Ücretsiz indirilebilir şablonları için tek adres